

## ПРОВОДНОЙ ТЕЛЕФОН Actron C2

### Запись номеров телефонов в память.

Поднять трубку или нажать (символ динамик)  
далее нажать **(P)** **(1)** или и написать номер телефона  
потом нажать **(P)** для ввода в память или **(Z)** для отмены, потом

Пример : **(P)** **(1)** номер тел. 123456 , **(P)**

Для программирования номеров от 11 до 20 (нижние)  
нажать кн. перед нажатием или

Пример : **(P)** **(1)** номер тел. 234567 , **(P)**

### ИЗМЕНЕНИЕ МЕЛОДИИ

**(P)** **(2)** **(2)** **(+)** или **(-)** **(P)**

**(+)** или **(-)** Выбор нужной мелодии (20 шт.)

### ИЗМЕНЕНИЕ ГРОМКСТИ

**(+)** или **(-)** **(P)**

**(+)** или **(-)** Выбор нужной громкости (от 0 до 9)